NARVAL SYSTEMS

NARVAL SYSTEMS

MXC-16,MXC-16AMP IP INTERKOM MÁTRIX ÉS KÖZPONT



MXC-16 (alapkivitelben)

A Narval MXC központok színház-stúdiótechnikai és tisztatéri utasítórendszerek központi mátrixául szolgálnak.
A készülékcsalád tagjai a sorszámuknak megfelelő számú Narval MTX állomást és egyéb perifériát képesek kiszolgálni. Az MTX állomások számára távtáplálást szolgáltatnak, az állomások CAN-busz üzenetei alapján létrehozzák a hangkapcsolathoz szükséges mátrix összeköttetést. Külső rendszerek (perifériák) részére analóg szimmetrikus portokkal rendelkeznek, melyek az előlapi potméterekkel szintezhetőek. Az MTX állomások segítségével perifériákkal együtt maximum 64 független állomásos rendszer hozható létre. Az Mxc 16 rendszerközpontok opcionálisan az alábbi funkciókkal láthatók el:

(A kiegészítő funkciókkal bővítve 2RU házban kerül gyártásra)

- bemondózónák meghajtásához 4x25W-os (akár100V-os) végerősítő
- alrendszerenként több MXC-16 összefűzhető közös hívózónák kialakítására
- az alrendszerek irányába Ip alapú hang kapcsolat is kialakítható

NARVAL SYSTEMS

TEQ kft. 1131 Rokon u. 9.Tel: +36 20 3249852

www. narvalintercom.eu

NARVAL SYSTEMS

MXC-16,MXC-16AMP IP INTERKOM MÁTRIX ÉS KÖZPONT

NARVAL SYSTEMS

Műszaki Adatok

Kivitel:	Szinterezett acél ház (fekete finomstruktúr), beépített tápegység
Mechanika méret:	MXC-16: 482x44x306mm (+csatlakozók) MXC-16AMP IP: 482x88x406mm (+csatlakozók) szabványos 19”-os Rack ház, MXC-16 esetén 1RU, MXC-16AMP IP: esetén 2RU
Kommunikáció:	adatátvitel: CAN-BUS (Narval szabvány) Hang: analóg szimmetrikus jelátvitel, 0 dBu (+-20 dB szabályzással)
Végerősítő:	4x25W/8 Ohm opcionálisan 100V-os transzformátorral D-osztályú végfok LC EMC szűrővel
IP Hangátvitel:	Barix 2CH Studio szélessávú stream vagy Dante 2CH
Tápfeszültség:	230V teljesítményfelvétel: -MXC-16: Max 120W, jell.:50W -MXC-16AMP IP: Max 200W, jell.:80W
Opcionális:	adatforgalom és működési paraméter elemző és megjelenítő felület (oled kijelző)

NARVAL SYSTEMS

TEQ kft. 1131 Rokon u. 9.Tel: +36 20 3249852

www. narvalintercom.eu